

CAIXA TERMINAÇÃO PARA 24 FIBRAS

DESCRIÇÃO

A Caixa de Terminação barpa é usada para redes de acesso FTTH para a interligação do cabo exterior. Para uso no interior/exterior com a função de realizar juntas mecânicas ou fusões, tem uma capacidade máxima de 24 fibras. Com um grau de proteção IP65 é utilizada para situações em que é necessário um maior número de fibras e menor custo.



ROHS

ESPECIFICAÇÕES

Material	ABS/PC
Cor	Branco
IP	IP 65
Dimensões (mm)	331x274x96
Ambientes Aplicáveis	Interior ou Exterior
Instalação	Montagem na parede ou em poste
Temperatura de Operação (°C)	-40 a 80
Peso (kg)	1,30

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

- 12 abraçadeiras pequenas
- 3 conjuntos de fixação
- 24 protetores de fusão
- 1 fechadura

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Peso Unitário (g)	Dimensões (mm)	Caixa Interior		Caixa Exterior	
			Quantidade (un)		Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81602030241	1,30	325x245x105	1		500x330x525	10

DESENHO TÉCNICO (mm)

