

## CAIXA DISTRIBUIÇÃO PARA 8 FIBRAS

### DESCRIÇÃO

A Caixa de Distribuição barpa é usada para redes de acesso FTTH, para uso no interior/ exterior com a função de realizar juntas mecânicas ou fusões. Tem um grau de proteção IP65 e uma chave de segurança. É utilizada para situações em que é necessário um maior número de fibras e menor custo. Tem uma capacidade máxima de 8 fibras.



ROHS

### ESPECIFICAÇÕES

Material	ABS
Cor	Branco
Tipo de Adaptador	SC Simplex e LC Duplex
IP	65
Dimensões (mm)	170x235x47
Ambiente Aplicável	Interior ou Exterior
Instalação	Montagem na Parede
Temperatura de Operação (°C)	-40 a 80
Peso (kg)	0,450

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1 cassete de fusão instalada
6 abraçadeiras pequenas
4 conjuntos de fixação
Fechadura

### INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Caixa Interior			Caixa Exterior	
	Peso Unitário (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81602010040	0,450	245x185x55	1	510x365x415	20

### DESENHO TÉCNICO (mm)

