

CAIXA DISTRIBUIÇÃO PARA 24 FIBRAS

DESCRIÇÃO

A Caixa de Distribuição barpa é usada para redes de acesso FTTH, para uso no interior/ exterior com a função de realizar juntas mecânicas ou fusões. Tem um grau de proteção IP55 e uma chave de segurança. É utilizada para situações em que é necessário um maior número de fibras e menor custo. Tem uma capacidade máxima de 24 fibras.



ROHS

ESPECIFICAÇÕES

Material	ABS/PC
Cor	Cinza
IP	IP 55
Dimensões (mm)	265x155x54
Ambiente Aplicável	Interior ou Exterior
Instalação	Montagem na Parede
Temperatura de Operação (°C)	-40 a 65
Peso (kg)	0,650

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

2 cassetes de fusão instaladas
6 abraçadeiras pequenas
4 conjuntos de fixação
Fechadura com parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Peso Unitário (kg)	Caixa Interior		Caixa Exterior	
		Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81602020240	0,650	277x167x61	1	580x355x36	20

DESENHO TÉCNICO (mm)

