RECARGA PARA CASSETE DE LIMPEZA DE FIBRA ÓTICA

DESCRIÇÃO

Recarga para Cassete de Limpeza de Fibra Ótica, desenvolvida para restaurar a capacidade de limpeza sem ser necessário substituir a cassete na totalidade. Proporciona uma superfície de limpeza nova para a remoção eficaz de pó, óleos e contaminantes das faces terminais dos conectores de fibra ótica, prolongando a vida útil da cassete e reduzindo simultaneamente os resíduos e os custos de manutenção.



REACH ROHS

NORMAS APLICÁVEIS

• Diretiva 2011/65/EU (RoHS); • Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Limpeza Eficiente	Remove pó, gordura e outros contaminantes para manter a qualidade ideal do sinal.
Limpeza sem Resíduos	Fita de alta qualidade, sem álcool, que remove eficazmente os contaminantes sem deixar fiapos nem resíduos.
Recarga Substituível	A fita de limpeza substituível prolonga a vida útil do produto, reduzindo simultaneamente os custos de manutenção.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Dimensões (mm)	Ø47x12
Peso (kg)	0,017
Cor	Branco
Número de Ciclos de Limpeza	≥500
Conectores Compatíveis	SC, LC, MU, FC, ST, E2000, MPO, MTP®
Ângulo dos Conetores Compatíveis	UPC e APC

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

	Caixa Unitária		Caixa Interior			Caixa Exterior			EAN
Código	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	
81820301000	0,027	50x50x50	0,600	300x220x50	20	6,30	500x350x300	200	5608445047410

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt