RECARGA PARA CASSETE ONE-STEP CLEANING

DESCRIÇÃO

A Recarga para Cassete One-Step Cleaning, desenvolvida para restaurar a capacidade de limpeza sem ser necessário substituir a cassete na totalidade. Proporciona uma superfície de limpeza nova para a remoção eficaz de pó, óleos e contaminantes das faces terminais dos conectores de fibra ótica, prolongando a vida útil da cassete e reduzindo simultaneamente os resíduos e os custos de manutenção.



NORMAS APLICÁVEIS

• Diretiva 2011/65/EU (RoHS);

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Dimensões (mm)	Ø45x23
Peso (kg)	0,031
Cor	Branco
Número de Ciclos de Limpeza	≥500
Conectores Compatíveis	SC, LC, MU, FC, ST, E2000, MPO, MTP®
Ângulo dos Conetores Compatíveis	UPC e APC
Antiestática	Sim

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

	Caixa Unitária		Caixa Interior			Caixa Exterior			EAN
Código	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	
81820302000	0,037	50x50x50	0,860	300x220x50	20,00	8,40	500x350x300	200	5608445047427

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt